



FICHA TÉCNICA

Radios Walkie Talkie Baofeng Con Cargador Y Auricular Color Negro 400-470 Bidireccionales De Mano Recargables De 16 Canales (Paquete De 10)

CÓDIGO:
KC-ZR-888



***Color:** Radios Walkie Talkie Baofeng BF-888S Manos Libres Negro

***Nombre:** Radios Walkie Talkie Baofeng con cargador y auricular color Negro 400-470 bidireccionales de mano recargables de 16 canales (paquete de 10)

¿Dónde usarlo?: empresas, hogar, comercio, parques, equipos logísticos, equipos de rescate

Acabado: Mate

Código de Barras: 7453340957905

Código de producto: KC-ZR-888

Color: Negro

Incluye: Base Cargador y auriculares

INFORMACIÓN ADICIONAL

Radios Walkie Talkie Baofeng Con Cargador Y Auricular Color Negro 400-470 Bidireccionales De Mano Recargables De 16 Canales (Paquete De 10)

Sobre Este Artículo

La Radio Bidireccional Bf-888S Está Autorizada Por La Fcc. Y El Id De La Fcc De Bf-888S Es 2Ajgm-Bf888S
Alcance Hasta 1 ~ 1.9 Mi Dependiendo Del Terreno

16 Canales De Memoria, 50 Ctcss /105 Cdcss. Vox, Funciones De Escaneo Y Monitor, Indicación De Voz En Inglés Características De Ahorro De Batería, Alerta De Bajo Voltaje. Alarma De Emergencia De Alta Iluminación Linterna Certificado Fcc: Bf-888S Como Radios Aficionados (Clase De Equipo: Receptor De Escaneo), Ha Sido Probado Y Se Ha Encontrado Que Cumple Con Los Límites Para Un Dispositivo Digital De Clase B, De Conformidad Con La Parte 15 De Las Reglas De La Fcc. Id De La Ffc: 2Ajgm-Bf888S

Funciones:

1. El Bf-888S Está Autorizado Por La Fcc Y El Id De La Fcc De Bf-888S Es 2Ajgm-Bf888S
2. 16 Canales
3. Batería De Iones De Litio De 1500 Mah.
4. 50 Ctcss/105 Cdcss
5. Función Vox (Necesita Utilizar Auriculares Vox, Nuestro Producto No Incluye Los Auriculares Vox. Ten En Cuenta Que No Se

Incluyen Los Auriculares).

6. Indicador De Voz
7. Gran Calidad
8. Alarma De Emergencia (Puede Encenderla Usando El Canal 11)
9. Carga Inteligente
10. Ahorro De Batería
11. Alerta De Bajo Voltaje
12. Temporizador De Tiempo De Espera
13. Luz De Flash

Especificaciones:

Potencia Nominal Rf: ≤ 5 W.

Capacidad Del Canal: 16

Gran Voz

Voltaje De Funcionamiento: 3.7 V

Batería: 1500Mah Li-Ion

Estabilidad De Frecuencia: ± 2.5 Ppm.

Temperatura De Funcionamiento: -22.0 °F-+140.0 °F.

Impedancia De La Antena: 50Ω

Dimensiones (L×W×H) (Con Batería, Sin Antena): 2.362X1.299X4.528 In

Rango De Comunicación: 0.6-1.9 Mi Asegúrese De Que El Ajuste De Potencia Esté En Alto Si Tiene Problemas Con La Distancia Lo Haces Con El Cable, La Computadora Y El Software.

Transmisor:

Salida De Potencia Rf: 3W

Modulación: F3E

Emisión Espuria: ≤65Db

Distorsión De Audio: ≤5%

Corriente De Transmisión: ≤1.3A

Receptor:

Sensibilidad (12Db Sinad): ≤0.20 Uv

Selectividad: 55 Db/50 Db.

Intermediación: ≥65Db

Selectividad De Canal Adyacente: ≥60Db

Respuesta Espuria: ≥60Db

Potencia De Salida De Audio: 1000 Mw

16 Canales Walkie-Talkie

Equipado Con Una Batería Recargable De Iones De Litio

Con Cargador Y Auricular

Rango De Frecuencia De Funcionamiento: 400-470 Mhz

Soporta Banda Uhf (Ultra Alta Frecuencia)

Con 2 Manuales De Instrucciones En Inglés

10 Piezas (1 Juego)

**10 Sets**