



FICHA TÉCNICA

Medido Ac Digital 1000Amp, 6000 Cuentas, Retención De Datos, Pantalla Con Retroiluminación, Linterna, Indicador De Batería Baja.



CÓDIGO:
TMT4100041

***Nombre:** Medidor amperímetro AC Digital 1000Amp, 6000 cuentas.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad:
10nF/100nF/1000nF/10?F/100?F/1000?F/10mF/100mF
±(4.0% +5)

Código de producto: TMT4100041

Color: Turquesa

Embalaje de proveedor: 20

Frecuencia: 0~ 10KHz ± (1.5% +5)

Garantía: 1 año

Indicador de batería: Si

Indicador LED: Si

LCD luz de fondo: Si

Linterna: Si

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

Pantalla: LCD de retroiluminación que enseña 6000 cuentas

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Resistencia: 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8% +3)
60MΩ±(1.2% +3)

Retención de datos: Si

Se vende por: Unidad

Tipo: Medidores de Abrazadera

Usos: Construcción

Voltaje AC (V): 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.8% +3) 750V
±(1% +4)

Voltaje DC (V): 60mV/600mV/6V/60V/600V±(0.7% +3)
1000V±(0.8% +2)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Medido Ac Digital 1000Aamp

- 6000 Cuentas.
- Retención De Datos.
- Corriente Alterna: 60A/600A/1000A \pm (2,0% +6).
- Voltaje Corriente Alterna: 60Mv/600Mv/6V/60V/600V \pm (0,8% +3) 750V \pm (1% +4).
- Voltaje Corriente Continua: 60Mv/600Mv/6V/60V \pm (0,7% +3) 1000V \pm (0,8% +2).
- Resistencia: 600 Ω /6K ω /60K ω /600K ω /6M ω \pm (0,8% +3) 60M ω \pm (1,2% +3)
- Capacitancia: 10Nf/100Nf/1000Nf/10'F/100'F/1000'F/10Mf/100Mf \pm (4,0% +5)
- Frecuencia: 0~ 10Khz \pm (1,5% +5)
- Luz De Fondo.
- Luz De Flash.
- Envasado En Doble Blister.

