

## FICHA TÉCNICA

Cerradura Electrónica Invisible Para Gabinetes. Cerradura Oculta, Sin Llave. Cerradura Con Sistema Rfid (Identificación Por Radiofrecuencia).



**CÓDIGO:**  
**TS118**



**\*Nombre:** Cerradura electrónica invisible para gabinetes.

**Código de Barras:** HUN4257A147

**Código de producto:** TS118

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Cerraduras - Cilindros - Manijas

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Cerradura Electrónica Invisible Para Gabinetes.

Cerradura Oculta, Sin Llave.

Esta Cerradura Electrónica Para Cajones Se Puede Usar En Gabinetes, Buzón De Correo, Cajones, Casilleros, Depósitos, Casilleros De Gimnasio, Armarios, Armarios, Caja De Control Centralizada, Etc.

Especificaciones:

- Cerradura Con Sistema Rfid (Identificación Por Radiofrecuencia), Sin Llave.
- Método De Verificación: Mifare/Tarjeta Ic/13,56 Mhz.
- Fuente De Alimentación 4 Pilas Alcalinas Aaa (No Incluidas)
- Cuenta Con Alarma De Batería Baja.
- Longitud Del Perno: 16Mm
- Dimensiones De La Placa Del Perno: (L \* W \* H) 70\*24\*16Mm
- Bloqueo De Dimensiones: (L \* W \* H) 75\*75\*30Mm
- Fuerza De Retención: Más De 170Kg
- Forma De Instalación: Montaje Lateral O Superior

Cuenta Con 4 Tarjetas: Tarjeta Madre, Tarjeta De Gerente, Tarjeta De Servicio Y Tarjeta De Invitados.

- Tarjeta Madre: Solo Una Tarjeta Madre En El Mismo Sistema, Para Emitir O Cancelar La Tarjeta De Servicio Y La Tarjeta De Invitados.
- Tarjeta De Administrador: Abre Todas Las Cerraduras Del Sistema.
- Tarjeta De Servicio: Abrir Cerraduras En Cierta Área.
- Tarjeta De Invitados: Abre Una Habitación Concreta.

Opciones De Uso: La Tarjeta De Servicio Y La Tarjeta De Invitados Abren El Candado Independientemente O Tienen Que Ser Utilizados Juntos. Con Indicación De Bajo Voltaje Y Suministro De Energía.



