



### FICHA TÉCNICA

Producto: Motosoldador 4 en 1 BigDaddy

**DESCRIPCIÓN:** Motosoldador 4 en 1 BigDaddy. Mejor radiación de calor y motor mejorado para una mayor potencia. AVR ajusta el voltaje y la corriente automáticamente mientras funciona de manera más inteligente y confiable. Multifunción : generador, soldador, compresor de aire, cargador DC / luz LED. Mejor rendimiento constante, larga vida útil, fácil mantenimiento, salida AC estable y larga de 5kW. Arranque fácil, bajo consumo de combustible. Trabajo consistente estable y confiable con varilla de soldadura de 4.0 mm. Posee 4 ruedas para un transporte fácil.

**CÓDIGO: BMT05**

**USO INDUSTRIAL!**

**BIGDADDY 4en1**

**POWERED BY KOHLER**

<b>Marca:</b> Carbone Professional Welding	<b>Voltaje (Generador):</b> 120V / 240V
<b>Motor:</b> KOHLER, Enfriado por aire, OHV, 4 tiempos, un cilindro, motor de gas	<b>Salida DC (Generador):</b> 8.3A / 12V
<b>Capacidad Tanque (Motor):</b> 30L	<b>Potencia de motor (Compresor):</b> 2.5 HP
<b>Desplazamiento:</b> 429cc	<b>Etapa (Compresor):</b> 1
<b>Potencia Máxima:</b> 14HP (10.5kW) @3600RPM	<b>Capacidad Tanque (Compresor):</b> 20L
<b>Ciclo de trabajo (Soldador):</b> 60%	<b>Presion Máxima (Compresor):</b> 115 PSI
<b>OCV (Soldador):</b> DC 68~78V	<b>Flujo (Compresor):</b> 8.2 CFM
<b>Rango de corriente (Soldador):</b> DC 50~200A	<b>Funcionamiento con Tanque Lleno:</b> 4.5 h
<b>Varilla de soldadura (Soldador):</b> 1.6~5.0mm	<b>Funcionamiento con Medio Tanque:</b> 8 h
<b>Corriente nominal / voltaje (Soldador):</b> 180A / 27.2V	<b>Ruido:</b> 84 dB
<b>Voltaje (Soldador):</b> 22~28V	<b>Dimensiones (LxWxH):</b> 800x590x780mm
<b>Frecuencia (Generador):</b> 50/60 Hz	<b>Peso Neto:</b> 153 Kg.
<b>Potencia nominal (Generador):</b> AC 5.0kW	<b>Garantía:</b> 1 año
	<b>Procedencia:</b> Importado



