



## CÓDIGO: TMT46004

## **FICHA TÉCNICA**

Medidor De Abrazadera Digital Ac/Dc, Pantalla De 6000 Dígitos, Prueba De Sonda/Rms/Lpf Verdadero Función De Retroiluminación. Con Función De Luz De Flash Con Función De Indicación De Batería Baja. Presentación Caja Color.



*Nombre: Medidor de pinza digital	Cantidad x Empaque: 1
<b>Capacidad:</b> Capacitancia:10nF/100nF/1nF/10uF/100uF/1mF/10mF/100mF ±(4.0%+3)	<b>Código de Barras</b> : 6973138760365
Código de producto: TMT46004	Color: Turquesa
Corriente AC (A): 6A/60A/600A/±(2.5% +8)	<b>Corriente DC (A):</b> 60A/600A ±(2.5%+5)
Embalaje de proveedor: 20	Frecuencia: 1%~99% ±(1.0%+2)
Garantía: 1 año	Grupo del Calibrador: Digital
Indicación de batería baja: Si	Indicador de batería: Si
Indicador LED: Si	Marca: TOTAL TOOLS
Material: Plástico - Metal	Pantalla: 6000 dígitos
Peso (Kg): 0.4	Presentación: Caja a Color
Procedencia: Importado	Rango de temperatura: -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) ± (1.0%+2)
RMS Real: Prueba de sonda/RMS/LPF verdadero	Se vende por: Unidad
Tipo: Medidores de Abrazadera	Usos: Construcción
<b>Voltaje AC (V)</b> : 600V ±(0.8% +5)	<b>Voltaje DC (V)</b> : 600V ±(0.8% +3)



## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidor De Abrazadera Digital Ac/Dc, Pantalla De 6000 Dígitos, Prueba De Sonda/Rms/Lpf Verdadero Función De Retroiluminación. Con Función De Luz De Flash Con Función De Indicación De Batería Baja. Presentación Caja Color.

•Frecuencia: 1%~99% ±(1.0%+2) •Prueba De Sonda/Rms/Lpf Verdadero

•Voltaje Dc: 600V ±(0.8% +3) •Voltaje Ac: 600V ±(0.8% +5)

•Capacitancia:  $10Nf/100Nf/1Nf/10Uf/100Uf/1Mf/10Mf/100Mf \pm (4.0\%+3)$ 

•Corriente Ac: 6A/60A/600A/±(2.5% +8)
•Corriente Dc: 60A/600A ±(2.5%+5)
•Resistencia: 6Kω/60Kω ±(1.0% +3)
•Pantalla: Lcd Que Ensena 6000 Dígitos

•Rango De Temperatura: -40°C~1000°C (-40°F~1832°F) ±(1.0%+2)



