

6.5kW

4 Stroke Engine

Gasoline

Electric Start



100% Copper Coil Alternator

FICHA TÉCNICA

Generador A Gasolina, Voltaje De 110-120/220-240, 60Hz De Frecuencia, Potencia Max. 6500W, Potencial Nominal 5500W, 3600 Rpm, Motor 4 Tiempos Ohv Total Enfriado Por Aire 389 Cc, Encendido Cuerda Y Llave, Bovina De Cobre. Tanque 25 Lt.

CÓDIGO:

UTP155001

***Nombre:** Generador a Gasolina

Acabado: Pintado

AVR: Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso

Cantidades por caja: Cajas de 1

Capacidad de aceite: 1.1L / 0.29 Gal

Características: Panel de control completo fácil de usar; Interruptor automático AC; Gran depósito de combustible de metal con filtro; Sistema de enfriamiento.

Código de Barras: 6925582169300

Color: Turquesa

Encendido: Cuerda

Frecuencia: 50/60Hz

Línea de la bobina: Cobre

Marca de Motor: OHV TOTAL

¿Dónde usarlo?: Construcción en áreas sin acceso a electricidad

Advertencia: Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que, si no se quema, ejemplo soldadora de 6000 watt no puedes conectarlo con un generador de 6500watt porque debe estar 30% abajo es de decir 4550 watts máximo.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: De trabajar 9 horas continuas.

Capacidad Tanque: 25 Lt

Cilindrada: 389cc

Código de producto: UTP155001

Embalaje de proveedor: 1

Fase: Monofasico

Garantía: 6 meses

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Metal/Plástico

Motor: 4 Tiempos, enfriado por aire 389 CC

Peso (Kg): 84.07

Potencia Máxima: 6500W

Presentación: Caja

Recomendaciones: Usar aceite SAE 10W-30 o 10W-40.

Se vende por: Unidad

Tipo de batería: Batería de acido sólido 12v 9ah

Usos: Construcción

Numero De Baterías: 1

Portátil: Si

Potencia Nominal: 5500W

Procedencia: Importado

RPM: 3600 RPM

Tipo: Generadores

Tipo de Combustible: Gasolina

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Generador A Gasolina

- Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz
- Panel De Control Completo Fácil De Usar
- Interruptor Automático Ac
- Sistema Avr: Proporciona Un Control De Voltaje Preciso
- Gran Depósito De Combustible De Metal Con Filtro
- Motor De Gasolina De 13 Hp Ohv Total
- Sistema De Enfriamiento
- Encendido Por Cuerda
- Garantía 6 Meses

