



FICHA TÉCNICA

Medidor De Abrazadera. Pinza Amperimétrica Dc/Ac 1000A 6000 Dígitos.
Baterías 3 Aaa. Medidor De Voltaje.

CÓDIGO:
WDM65085

***Nombre:** Medidor de abrazadera. Pinza amperimétrica DC/AC 1000A 6000 Dígitos.

Características: Construido con materiales de alta calidad y una atención al detalle excepcional, para garantizar que tengas las herramientas adecuadas para el trabajo en todo momento. Todos tus proyectos serán un éxito.

Código de producto: WDM65085

Garantía: 6 meses

Peso (Kg): 0.675

Procedencia: Importado

Tipo: Medidores de Abrazadera

Cantidades por caja: 20

Código de Barras: 6932584811441

Color: Azul / Naranja

Marca: WADFLOW by Total Tools

Presentación: Blister

Se vende por: Unidad

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pinza Amperimétrica Digital De Dc/Ac

-6000 Recuentos

-Retención De Datos

-Corriente Ca: 60 A/600 A/1000 A $\pm(2,5 \% +8)$

-Corriente Cc: 60 A/600 A/1000 A $\pm(2,5 \% +8)$

-Voltaje Ca: 60 Mv/600 Mv/6 V/60 V/600 V $\pm(0,8 \% +3)$ 750 V $\pm(1 \% +4)$

-Voltaje Cc: 60 Mv/600 Mv/6 V/60 V/600 V $\pm(0,7 \% +3)$ 1000 V $\pm(0,8 \% +2)$

-Resistencia: 600 Ω /6 K ω /60 K ω /600 K ω /6 M ω $\pm(0,8 \% +3)$ 60 M ω $\pm(1,2 \% +3)$

-Capacitancia: 10 Nf/100 Nf/1000 Nf/10 μ f/100 μ f/100 μ f/100 μ f/100 μ f/100 μ f/100 μ f/100 μ f $\pm(4,0 \% +5 \%)$

-Temperatura: -20 ~ 1000 °C (-8 ~ 1832 °F)

-Detección De Voltaje Sin Contacto.

- Prueba De Diodos.
- Pantalla Lcd Retroiluminada.
- Indicación De Batería Baja.
- Apagado Automático.
- Con Función De Flash.
- Con 3 Pilas Aaa R03
- Empaquetado En Blíster Doble.